

---

## Informatie totale en gedeeltelijke inschakeling PowerMaster

---

### De betekenis van interieur, omtrek, vertraagd 1 enzovoorts bij zone programmering

#### Het systeem kent drie toestanden:

##### 1. Uitgeschakeld

##### 2. Gedeeltelijk ingeschakeld ook wel nachtstand genoemd

##### 3. Totale inschakeling

De PowerMaster veroorzaakt een inbraakalarm afhankelijk van de zone type programmering voor de detectoren(magneetcontacten/bewegingsmelders). Op de centrale wordt dit ingesteld (detectoren reageren onafhankelijk van de status van inschakeling). De centrale bepaalt dus of er al of niet een alarm wordt gegeven).

De volgende zone type instellingen zijn er mogelijk:

Vertraagd 1  
Vertraagd 2  
Inter-omtrek  
Interieur volg  
Interieur  
Omtrek  
Omtrek volg  
24 uur stil  
24 uure luid  
Noodoproep  
Geen alarm  
Sleutel schakelaar  
Guard key box (bewaker)

---

#### Toestand: **Uitgeschakeld**

De detectoren met de volgende kenmerken veroorzaken dan een alarm:

1. 24-uur stil (geen sirene wel telefoonoproep "inbraakalarm")
2. 24-uur luid (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm")
3. Noodoproep (geen sirene wel telefoonoproep "noodsituatie")

---

#### Toestand: **Gedeeltelijk ingeschakeld:**

De detectoren met de volgende kenmerken veroorzaken dan een alarm:

1. 24-uur stil (geen sirene wel telefoonoproep "inbraakalarm")
2. 24-uur luid (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm")
3. Noodoproep (geen sirene wel telefoonoproep "noodsituatie")

---

**Extra ten opzichte van niet ingeschakeld (dus specifiek voor gedeeltelijk ingeschakeld):**

4. Vertraagd 1 (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm"). De alarmmelding vindt vertraagd plaats (inlooptijd 1), dus tijd om uit te schakelen. Tevens tijd om de woning te verlaten.
5. Vertraagd 2 identiek aan vertraagd 1, echter andere inlooptijd (inlooptijd 2).
6. Inter-Omtrek (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm"). De alarmmelding vindt vertraagd plaats, dus tijd om uit te schakelen. Bedoeld om te waarschuwen bij het betreden van het bewaakte omtrek gebied van uit het onbewaakte interieur gebied.
7. Omtrek (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm")
8. Omtrek volg (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm"). De alarmmelding vindt vertraagd plaats als via een vertraagde zone wordt binnengekomen (zie vertraagd 1 en vertraagd 2), dus tijd om uit te schakelen. Komt men op een ander wijze binnen dan veroorzaakt dit een direct alarm.

---

**Toestand: Totaal ingeschakeld:**

De detectoren met de volgende kenmerken veroorzaken een alarm:

1. 24-uur stil (geen sirene wel telefoonoproep "inbraakalarm")
2. 24-uur luid (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm")
3. Noodoproep (geen sirene wel telefoonoproep "noodsituatie")
4. Vertraagd 1 (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm"). De alarmmelding vindt echter vertraagd plaats, dus tijd om uit te schakelen. Tevens tijd om de woning te verlaten.
5. Vertraagd 2 identiek aan vertraagd 1, echter andere inlooptijd.
6. Omtrek (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm")
7. Omtrek volg (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm"). De alarmmelding vindt vertraagd plaats als via een vertraagde zone wordt binnengekomen (zie vertraagd 1 en vertraagd 2), dus tijd om uit te schakelen. Komt men op een ander wijze binnen dan veroorzaakt dit een direct alarm.
8. Inter-Omtrek (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm"). De alarmmelding vindt vertraagd plaats als via een vertraagde zone wordt binnengekomen (zie vertraagd 1 en vertraagd 2), dus tijd om uit te schakelen. Komt men op een ander wijze binnen dan veroorzaakt dit een direct alarm.

**Extra ten opzichte van gedeeltelijk ingeschakeld.**

11. Interieur (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm").
12. Interieur volg (effect sirene en telefoonoproep "inbraakalarm"). De alarmmelding vindt vertraagd plaats als via een vertraagde zone wordt binnengekomen (zie vertraagd 1 en vertraagd 2), dus tijd om uit te schakelen. Komt men op een ander wijze binnen dan veroorzaakt dit een direct alarm.